

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: emw@nt-rt.ru || www.etiprom.nt-rt.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЕТИМАТ Р10 DC (ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА) Технические характеристики

ASTI



Автоматические выключатели ETIMAT P10 DC (для постоянного тока)



Отключающая
способность **10 kA**

Номинальный ток
0,5-63 A

Характеристики отключения
B, C, K

Применение - Автоматические выключатели ETIMAT P10 DC применяются для защиты цепей постоянного тока от перегрузок и коротких замыканий. При напряжении до 220V DC применяются однополюсные автоматические выключатели, а при напряжении до 440V DC - двухполюсные выключатели с последовательно соединёнными полюсами. При подключении автоматических выключателей требуется соблюдать полярность.

ВНИМАНИЕ: Ошибочное подключение полюсов приведёт к выходу автоматического выключателя из строя. Недопустимо заменять двухполюсный автоматический выключатель двумя однополюсными.



Технические характеристики:

Номинальное напряжение U_N	220 V ---
1-полюсные	220/440 V ---
2-полюсные	4 мс.
Постоянная времени L/R	0.5–63 A
Номинальный ток I_N	10 kA
Отключающая способность	B, C, K
Характеристика отключения	3
Класс ограничения энергии	1–25 мм ² , max. 3Nm
Сечение подключаемых проводников	TH35
Монтаж на шину	18 мм
Ширина модуля	ON-OFF
Возможность пломбирования	100A; Характеристика: gG-gL
Вспомогательный предохранитель	-25°C ... +50°C
Рабочий диапазон температур	PN-IEC-898, PN-EN 60898
Соответствие стандартам	

Подключение в цепях постоянного тока

Напряжение выключателя	220 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Напряжение между клеммами (max.)	220 V	440 V	440 V	440 V
Напряжение между клеммой и землей (max.)	220 V	220 V	440 V	220 V
Выключатель				
Схема подключения	L+ 220 V L- 0V	L+ 220 V L- -220 V	L+ 440 V L- 0 V	L+ L- M

ETIMAT P10 DC 1-полюсные (U_N - 220 V DC)

In [A]	Код В	Код С	Код К	Вес (г)	Упаковка (шт.)
0,5	-	260501107	260503109	124	12/60
1	-	260101105	260103107	124	12/60
2	-	260201108	260203100	124	12/60
4	-	260401104	260403106	124	12/60
6	260600109	260601100	260603102	124	12/60
10	261000102	261001103	261003105	121	12/60
13	261300101	261301102	261303104	121	12/60
16	261600100	261601101	261603103	121	12/60
20	262000103	262001104	262003106	121	12/60
25	262500108	262501109	262503101	121	12/60
32	263200100	263201101	263203103	121	12/60
40	264000105	264001106	-	130	12/60
50	265000106	265001107	-	130	12/60
63	266300106	266301107	-	130	12/60

ETIMAT P10 DC 2-полюсные (U_N - 440 V DC)

In [A]	Код В	Код С	Код К	Вес (г)	Упаковка (шт.)
0,5	-	260521101	260523103	249	6/30
1	-	260121109	260123101	249	6/30
2	-	260221102	260223104	249	6/30
4	-	260421108	260423100	249	6/30
6	260620103	260621104	260623106	249	6/30
10	261020106	261021107	261023109	245	6/30
13	261320105	261321106	261323108	245	6/30
16	261620104	261621105	261623107	245	6/30
20	262020107	262021108	262023100	245	6/30
25	262520102	262521103	262523105	245	6/30
32	263220104	263221105	263223107	245	6/30
40	264020109	264021100	-	261	6/30
50	265020100	265021101	-	261	6/30
63	266320100	266321101	-	261	6/30

Для ETIMAT P10 DC 2p применяются шины IZ16/2F/56 18mm (2921230), IZ16/2F/44 18+9mm (2921233)

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	