

<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35
<b>Астана</b> (7172)727-132	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)74-02-29
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93
<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Киргизия</b> (996)312-96-26-47	<b>Казахстан</b> (772)734-952-31	<b>Таджикистан</b> (992)427-82-92-69	

Единый адрес для всех регионов: [emw@nt-rt.ru](mailto:emw@nt-rt.ru) || [www.etiprom.nt-rt.ru](http://www.etiprom.nt-rt.ru)

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ ПОД ЦОКОЛЬ VS 782, VS 750 Технические характеристики

# EVE-ETIREL




## Промежуточные реле под цоколь VS 782, VS 750




Технические характеристики:	VS 782	VS 750
Номинальное напряжение (DC):	12, 24, 48, 110 V DC	
Номинальное напряжение (AC):	12, 24, 120, 230 V AC	
Мощность коммутации (AC1):	2216 VA	4430 VA
Номинальная мощность (AC/DC):	1.2 VA / 0.9 W	2 - 3.55 VA / 1.4 W
Номин. изоляц.напряжение (AC):	1500 V	2500 V
Допуск напряжения:	-20%; +10%	
Количество контактов:	4хперекидн.(AgSnO <sub>2</sub> +0.25μм Au)	3хперекидн.(AgSnO <sub>2</sub> +0.25μм Au)
Номин./пиковый ток:	16A AC1/30 A (<3с)	8A AC1/10 A (<3с)
Кол-во циклов: (с ном.нагрузкой)	360 цикл./час	
(без нагрузки)	1800 цикл./час	
Механич./электрич. ресурсы:	1x10 <sup>7</sup> /2x10 <sup>5</sup>	5x10 <sup>6</sup> /2x10 <sup>5</sup>
Рабочая/температура хранения:	-40..+65°C / -40.. +85°C	
Размеры:	27.9 x 21.8 x 40.9 мм	35.4 x 34.9 x 57.9 мм
Вес:	30 г	88 г
Стандарты:	EN 61812-1, EN 61010-1	

## Промежуточные реле VS 782, VS 750

Тип	Код	Выходные контакты	Un	Исполнение
VS 782/24V DC	2470162	4 х перекидных (8A, AC1)	DC 24	14-пиновое под цоколь ES-15/4N
VS 782/48V DC	2470163	4 х перекидных (8A, AC1)	DC 48	14-пиновое под цоколь ES-15/4N
VS 782/24V AC	2470167	4 х перекидных (8A, AC1)	AC 24	14-пиновое под цоколь ES-15/4N
VS 782/230V AC	2470169	4 х перекидных (8A, AC1)	AC 230	14-пиновое под цоколь ES-15/4N
VS 750/24V DC	2470173	3 х перекидных (16A, AC1)	DC 24	11-пиновое под цоколь ES-11
VS 750/48V DC	2470174	3 х перекидных (16A, AC1)	DC 48	11-пиновое под цоколь ES-11
VS 750/24V AC	2470178	3 х перекидных (16A, AC1)	AC 24	11-пиновое под цоколь ES-11
VS 750/230V AC	2470180	3 х перекидных (16A, AC1)	AC 230	11-пиновое под цоколь ES-11

Цоколи ES-11, ES-15/4N  
(для промежуточных реле VS 782,750)

Тип	Код	Количество контактов	Вес (г)	Исполнение
ES-11	2470182	3P	60	11-пиновое
ES-15/4N	2470181	4P	59	14-пиновое



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93